

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

LOXIN 2002 SL

REF. PEDIDO:

LCPE15-04981 LOXIN 2002

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210066

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.46.4.H

NÚMERO DE SERIE:

898111

REFERENCIA :

RX128908-13

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129506-02

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

898111

Technical drawing of the KRP2+R.46.4.H gearbox. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the output shaft. Dimensions are indicated as follows: Q1 and Q2 are the diameters of the input and output shafts; V and L are the total and mounting heights; E1 and E2 are the diameters of the mounting flange; G1 and g1 are the diameters of the input and output shafts; D, C, B, Y, S, J, H, and I are various other dimensions related to the gearbox housing and output shaft.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR							
requerida					real				requerida				real			
					L4770								P2272			
									Medida cordal entre 4 dientes							
					E1 212h7 ⁰ _{-0,046} μm 211.98								Ø B 130 ^{+0,054} _{+0,014} μm 130,03			
					E2 200h7 ⁰ _{-0,046} μm 199.99								Ø C 32 ^{+0,05} _{+0,025} μm 32.04			
					n x H on PCD J 12 Ø9 on PCD 233 Cr OK								Ø D 8 Cr 8.09			
					V 289 μm 289.45								Ø S1 165 Cr 165			
					L 94 μm 93.87								Ø Y1 M10 Pg OK			
					Ø Q1 25 ^{+0,009} _{-0,004} μm 25											
					Ø Q2 25 ^{+0,009} _{-0,004} μm 25											
									Par entrada sin carga							
									Línea 1 0,6 Nm							
													Nivel sonoro			
													@2100 rpm entrada (dB(A)) 71,0			
									Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75							
									Rigidez radial (N/μm) 1 399							

OBSERVACIONES:

Fecha:

27/01/2016

Revisado:

JJ PELLE

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr