

KRP				Page																			
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																			
CLIENTE: FPT		RIF. ORDINE CLIENTE: 335 FPT		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 899170																			
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 210786																					
DESIGNAZIONE: KRP2+M.21.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 899170																					
RIFERIMENTO: RX128907-11		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																							
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																	
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA		FLANGIA DEL MOTORE												
						richiesta misurata			richiesta misurata		richiesta misurata												
						M1822			O954														
						E1 212h7 ⁰ _{-0,046} µm 211.99			Scostamento (su 4 denti)		Ø B 181 µm 180.96												
						E2 200h7 ⁰ _{-0,046} µm 199.975			G1 44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44.26		Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.04												
						n x H on PCD J 12 Ø9 on PCD 233 Cr OK			g1 0,022 Di 0,01		D 8 Cr 8.48												
						A 288 µm 289.1			Coppia in ingresso a vuoto		Ø S1 215 Cr 215												
						L 94 µm 93.81			linea 1 0,5 Nm		Ø Y1 M12 Pg OK												
<table><tr><td colspan="2"></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td><td colspan="2">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td>64,5</td></tr><tr><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>426</td></tr></table>								Linea	Rigidità	@2100 rpm entrata (dB(A))		64,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75				Rigidità radiale (N/µm)		1	426
		Linea	Rigidità	@2100 rpm entrata (dB(A))		64,5																	
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																				
Rigidità radiale (N/µm)		1	426																				
Date: 04/07/2016 Visa: J ONGANER																							
Version: A																							
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																							
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																			
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																			