

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

MAKEGI, SL

REF. PEDIDO:

7766 MAKEGI

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210971

DESIGNACIÓN:

KRP3+R.46.4.H

NÚMERO DE SERIE:

899366

REFERENCIA :

RX128565-13

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-11

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 899366



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA			PIÑÓN DE SALIDA			BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida			real		
			L5091						P2402		
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97	Medida cordal entre 3 dientes			Ø B 180 ^{+0,054} _{+0,014} µm 180.02		
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.965	G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 24.245			Ø C 38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm 38.04		
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	g1 0,022 Di 0,01			D 8 Cr 8.09		
V			337	µm	337.4	Par entrada sin carga			Ø S1 215 Cr 215		
L			121	µm	120.43	Línea 1 1 Nm			Ø Y1 M14 Pg OK		
Ø Q1			30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.009	Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 473,03			Nivel sonoro @1600 rpm entrada (dB(A)) 72,5		
Ø Q2			30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005	Rigidez radial (N/µm) 1 1156					

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Fecha: 27/09/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr