

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE:ELHABESTELLNUMMER:7008842 ELHA

VERTRETER:REDEX GmbHREDEX AUFTRAGSNR:213276

ARTIKEL:KRP2+M.31.3.S.28/38SERIENNR:902502

ARTIKELNUMMER:RX129987-12REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:902502



General tolerance: Js13

CmmAutomatic / manual coordinate-measuring machine

µmMicrometer

CrCalliper rule

DiDial indicator

PgPlug gauge

GEHÄUSE

	Sollwert	Istwert
		B6082
E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211,97
E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199,97
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	12 Ø9 on PCD 233
A	288 µm	288,93
L	94 µm	93,86

ABTRIEBSRITZEL

	Sollwert	Istwert
		O2458
Zahnweite (über 4 Zähne)		
G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255
g1	0,022 Di	0,015
Leerlaufdrehmoment		
Linie 1		0,5 Nm

MOTORFLANSCH

	Sollwert	Istwert
Ø B	181 µm	181
Ø C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05
Ø D	8 Cr	8,5
Ø S1	215 Cr	215
Ø Y1	M12 Pg	M12

Geräuschpegel

	@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	Istwert
		65,0

Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	243,75
Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	611

Datum:22/11/2018

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr