

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE: HOFMAN

BESTELLNUMMER: BE036415/02 HOFMAN

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 214079

ARTIKEL: KRP3+M.21.3.H.28/38

SERIENNR: 903267

ARTIKELNUMMER: RX129016-11

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 903267



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

	Sollwert	Istwert
		C1313
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	255
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	255
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	OK
A	328,5 µm	329,37
L	121 µm	121,04

ABTRIEBSRITZEL

	Sollwert	Istwert
		M2504
Zahnweite (über 3 Zähne)		
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39,22
g1	0,022 Di	0,015
Leerlaufdrehmoment		
Linie 1		1,2 Nm

MOTORFLANSCH

	Sollwert	Istwert
Ø B	181 µm	180,98
Ø C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38,04
Ø D	8 Cr	8,5
Ø S1	215 Cr	215
Ø Y1	M12 Pg	OK

Geräuschpegel

	Sollwert	Istwert
@1600 rpm Eintrieb (dB(A))		65,5

Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)

1

473,03

Radiale Steifigkeit (N/µm)

1

1161

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Datum: 27/05/2019

Von: P VASLIER

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr