

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK SL.

REF. PEDIDO:

009221/99448 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215446

DESIGNACIÓN:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

904882

REFERENCIA :

RX129016-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128581-02

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904882



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

CARCASA

requerida

real

E1

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,98

E2

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,99

n x H on PCD J

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

16 Ø13,5 on PCD 280

A

328,5

µm

329,54

L

121

µm

120,98

PIÑÓN DE SALIDA

requerida

real

K2460

Medida cordal entre 3 dientes

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,23

g1

0,022

Di

0,01

Par entrada sin carga

Línea 1

0,8 Nm

BRIDA MOTOR

requerida

real

Ø

B

115

µm

115

Ø

C

35^{+0,05}_{+0,025}

µm

35,05

Ø

D

8

Cr

8,5

Ø

S1

200

Cr

200

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

64,5

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

1152

Fecha:

13/01/2021

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr