

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

163013 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215897

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905352

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Page

1/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905352



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

CARCASA					PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR												
requerida					real				requerida				real								
					D2732								J995								
									Medida cordal entre 4 dientes												
					E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98					Ø	B	180	+0,054 ⁰ _{+0,014}	µm	180,02			
					E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99					Ø	C	38	+0,05 ⁰ _{+0,025}	µm	38,05			
					n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233					Ø	S1	215	Cr	215			
					V	289	µm	289,36					Ø	Y1	M12	Pg	M12				
					L	94	µm	93,93					Línea 1				0,9 Nm				
					Ø Q1	25	+0,009 ⁰ _{-0,004}	µm	25					Nivel sonoro							
					Ø Q2	25	+0,009 ⁰ _{-0,004}	µm	25,005					@1600 rpm entrada (dB(A))				68,5			
									Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1	243,75							
									Rigidez radial (N/µm)				1	597							

Fecha:

22/07/2021

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr