

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

*188 FPT

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

220086

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910010

RIFERIMENTO:

RX133901-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910010



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

J494

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

J3291

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

E1

212h7⁰_{-0,046}

µm

211.99

E2

200h7⁰_{-0,046}

µm

199.99

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

Cr

A

288

µm

288.76

L

94

µm

94.03

Scostamento (su 4 denti)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.254

g1

0,022

Di

0.02

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,4 Nm

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

634

richiesta

misurata

Ø

B

181

µm

181

Ø

C

38^{+0,05}_{+0,025}

µm

38.03

Ø

D

8

Cr

8.52

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

65.0

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 04/09/2025

Version: A

Visa: C DE MIRANDA

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com