

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

REDEX ITALIA

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1000102

DESIGNAZIONE:

KRP1.M1.61.3.H.22/32

NUMERO DI SERIE:

910662

RIFERIMENTO:

RX136588-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128707-05

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910662



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

F2408

E1

152h7⁰_{-0,04}

µm

151.99

E2

140h7⁰_{-0,04}

µm

139.985

n x H on PCD J

12 Ø6,5 on PCD 168

Cr

12 Ø6,5 on PCD 168

Cr

A

219.5

µm

219.71

L

71

µm

70.80

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

G7255

Scostamento (su 3 denti)

G1

23,28⁰_{-0,03}

Cmm

23.261

g1

0,021

Di

0.01

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

0,2 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

131

µm

131.01

Ø

C

32^{+0,05}_{+0,025}

µm

32.025

Ø

D

8

Cr

8.53

Ø

S1

165

Cr

165

Ø

Y1

M10

Pg

M10

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

61.5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

81,39

Rigidità radiale (N/µm)

1

440

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 17/03/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com